

代码	类型	孔位
YEDZKU01	智能排插 带数显	4位

特点

- 内建防雷装置；
- 直观的耗电量显示；
- 电流过载报警(安全)；
- 电流过载自动跳脱；
- 电压异常报警(防止电器损坏)；
- 符合安全要求的用料；
- ISO9001合格生产工厂；
- 黑色外壳，不易污损。

耗电量(瓦特)显示功能：

8888 LED交流功率显示器：显示 [输入电压] 乘上 [输入电流] 的数值（显示数值不考虑功率因素），220V时，所有精度减半，最小显示功率为6W。

电压不良报警功能：

以下状况电压LED显示闪烁，并且蜂鸣器响：

- 使用于220V地区，输入电压低于180V或是超过260VAC。

电流不良报警功能（不论是110V或是220V，只要使用电流超过10A就算过载会报警），过载LED闪烁，并且蜂鸣器响。

注：

- 本品在低耗电的使用下，显示误差较大，仅供参考。



型号		额定电压 (V)	额定电流 (A)	额定功率 (W)	过载保护开关	尺寸
代码	线长(m)					
YEDZKU01	1.8	250	10	2500	有	310×60×35



型号		额定电压 (V)
代码	线长	
YEDZKU01	1.8	250



请按图示订货YEDZKU01-1.8